

उत्पाद डेटा शीट

MPS



स्वचालति दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए मैकेनिकल प्रोग्राम
स्वचि

एप्लिकेशन क्षेत्र

- GEZE स्वचालति दरवाज़ा प्रणाली के संचालन का तरीका बदलने के लिए

MPS

उत्पाद की विशेषताएँ

- रोटरी नॉब या चाभी के साथ उपलब्ध है
- छह समायोज्य संचालन के तरीके
- त्रुटि प्रदर्शति करने के लिए एलईडी

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	MPS
मापे	80 x 80 x 12 mm
वर्तमान खपत	50 mA
आईपी रेटिंग	IP40
स्थापना का प्रकार	फ्लश माउंटेड
कनेक्टर केबल की लंबाई	100 m
सर्वसि तापमान	-15 - 50 °C

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आईडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैकेनिकल प्रोग्राम स्वचि MPS	रोटरी नॉब, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40 के साथ स्वचालति दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
मैकेनिकल प्रोग्राम स्वचि MPS-ST	चाबी के साथ स्वचालति दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण, LED त्रुटि संदेश, आईपी रेटिंग IP40, समान लॉक होने वाले सिलिंडर, 2 x चाबियों के साथ / 55x55mm स्वचि इन्सर्ट के साथ स्वचि प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113227	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC